

Возможность установки одного номера на несколько терминальных устройств

Согласно инструкции администрирования активирована в профиле абонента № 5 (VIP) в Web-интерфейсе ImSwitch:

Во вкладке «Учетная запись» в параметре «Число одновременных регистраций» выбрать значение, отличное от 1.

The screenshot shows the 'Абонент 2003' (Account 2003) configuration page in the ImSwitch web interface. The 'Учетная запись' (Account Settings) tab is selected. The 'Число одновременных регистраций' (Number of simultaneous registrations) parameter is set to 2. Other visible parameters include 'Тип сигнализации' (SIP), 'Маршрутизация' (Динамическая), 'Пароль' (Автоматический), and 'Политика множественной регистрации' (Перезаписывать контакт).

На нескольких ТА, расположенных на разных площадках, создана учетная запись аккаунта с присвоенным номером №5. Важно, чтобы значение Тайм-аута сервера (expires) было одинаковым на всех телефонах.

SIP-сервер 1

The screenshot shows the configuration for 'SIP-сервер 1'. The parameters are: Адрес SIP-сервера (10.46.148.202), Порт (5060), Транспорт (UDP), Таймаут сервера (3600), and Количество запросов (3). A tooltip for the 'Транспорт' dropdown shows the description: 'Description: 1. It configures the type of transport protocol. CFG Configuration: account.X.sip_server.Y.transport_type Valid Value:'. The 'Valid Value' field is empty.

Допускается эмулирование разнесения телефонов на разные площадки.

Тестовая процедура:

1. Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

2. Абонент №1 набирает номер абонента №5:

- после нажатия кнопки в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).

- на телефонных аппаратах вызываемого абонента звучит вызывной сигнал;

- на дисплеях отображается телефонный номер инициатора звонка;

3. Абонент №5 поднимает трубку с одного из телефонных аппаратов:

- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено).

4. Ответ с одного из ТА №5.

- На остальных ТА вызывной сигнал прекращается.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.