

Переадресация вызова безусловная

1. Установить безусловную переадресацию на № 2, затем на № 7 (мобильный) с телефона Абонента №1:

Пример маски запроса на заказ услуги «Безусловная переадресация» (маски разделены символом «|»): *21*(2,25)#(0,1)|a21.(2,25).

Пример маски запроса на отключение услуги «Безусловная переадресация» (маски разделены символом «|»): #21#(0,1)|a021.

Актуальный код заказа услуги доступен в Web-интерфейсе ImSwitch5 во вкладке «Заказ услуг».

Безусловная переадресация			
	Заказать	Отключить	Проверить
Тон.	*21*(2	#21#(0,1)	*#21*(2,;
Имп.	a21.(2,	a021	

2. Установить безусловную переадресацию на №2, затем на №7 (мобильный) в профиле Абонента №1 в Web-интерфейсе ImSwitch5:

Перейти в профиль абонента с номером № 1 и спуститься к секции «Переадресация».

Номер 3004	Блокирование Не заблокирован	Пакет услуг (тл./-) DEFAULT	Идентификатор АТС АТС
Национальная категория 1	ISUP категория 10	Пароль для доступа к услугам	Секретный код карты
Тангента Не поддерживает	Приоритетный абонент Выключено	Отключение ДВО у вызываемого абонента Выключено	
Автодозвон до участника конференции при его отбое Выключено		Макс. продолжительность разговора, сек 0	
Макс. кол-во одновременных вызовов 0		Время ожидания ответа, сек 100	Закрывающаяся пользовательская группа 0
Подключение к занятому абоненту Выключено			

3. В профиле абонента № 1 настроить услугу «Безусловная переадресация». Для это нужно отменить настройки по умолчанию, выбрать расписание и номер №9, на который будет реализована переадресация. Включить услугу и применить изменения.

Безусловная переадресация

Расписание

С	ПН	ПН	ПН	ПН	С	0:00	по	23:59	Номер	
С	ПН	ПН	ПН	ПН	С	0:00	по	23:59	Номер	2008

Заказ с ТА

✓	✗
✓	✗

Включить

применить отменить

Тестовая процедура:

- Абонент №3 поднимает трубку телефонного аппарата:
 - при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции;
- Абонент №3 набирает номер абонента №1:
 - после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).
 - происходит переадресация вызова на абонента № 2.
 - на телефонном аппарате абонента №2 звучит вызывной сигнал;

- на дисплее аппарата абонента №2 отображается номер инициатора звонка;
3. Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата:
- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено).

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.