

Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

Запрет вторжения в разговор установленного соединения

Установить услугу «Вторжение» для руководителя в Web-интерфейсе ImSwitch5:

Создать группу перехвата в настройках PBX, разрешить любой вид перехвата и включить статус. Применить настройку группы.

				ATC (MPERIND)	• 0		A secureaterie -
4 A	TC (MPRIMS)	Группы перехвата	Создание группы перехвата			rpusse	ить закрыть
	Профиль						
	Параметры	Epymne nepexeere	Вид перехвата	Cranyc			
	Заказ услуг	NewPool	reefford recomment	Bennese			
	Уолуги	AND COMPANY	and the second second	Entration (
	Liness						
	Группы переквата						

Перейти в профиль абонентов с номерами № 1, 2, 6 и настроить созданную группу перехвата. Применить настройку в профиле.

Номер	Блокирование		Raxerycnyr (75/-)	Идентификатор АТС
3004	🔮 Не заблокирован	*	- DEFAUCT •	🔮 ATC 👻
Национальная категория	ISUP категория		Пароль для доступа к услугам	Секретный код карты
🔮 1	10			
Тангента	Приоритетный абонент		Отключение ДВО у вызываемого абонен	та
Не поддерживает •	🔮 Выспочено	*	Выклочено	*
Автодозвон до участника конференции при	rero ordoe		Макс. продолжительность разговора, се	×
Выключено		*	👻 0	
Макс. кол-во одновременных вызовов			Время ожидания ответа, сек	Закрытая пользовательская группа
🗶 o			100	🔮 0
Подключение к занятому абоненту				
🔮 Выключено		*		
Группы перехвата				
DirectTest		-		
✓ DirectTest				
По умолчанию •	😁 По умолчанико	*		

В профиле абонента с номером № 6 перейти во вкладку «Управление заказом с ТА» и настроить услугу «Вмешательство».



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025



Включить услугу и применить изменения.

В профиле абонента с номером № 1 перейти во вкладку «Прочие услуги» и настроить услугу «Запрет всех видов вмешательства».

Запрет всех	видов вмешательства в разговор			×
Состо	яние			
*	Услуга выключена	÷		
	Услуга включена 🔹	ê		
			применить	отменить

Включить услугу и применить изменения.

Для телефонов Yealink:

Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №1.

Перейти в раздел «DSS» и выбрать поле «Кнопки».



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

П протей										
Cranyc	~									
A Amagent	Keena 5-7 Keena 5-21 Keena 15-21									
@ Ceta	~	Kenna Peare Homp Indin Assipt Pacepose								
OSS	<u>^</u>	Konvalt	Anapet *	Паумалиния		Anapet2				
		Kienath	NA *			76.5	×			
Knonke knoekery	pu	Kremano	NA. *			N04.	*			
Magyris pacurepe		K-en-att	NA *			10.0.	*			
		Kienut2	NA *			NA.	*			
C olivera		Genal3	NA *			NIA.	*			
Hactpoles	~	Genal4	NA *			NA.	*			

В режиме кнопки выбрать «Префикс» и вписать значение кода заказа услуги «Вторжение» *33*1* без номера абонента.

Также можно добавить BLF-кнопку на абонентов №1 и №3. Для этого нужно выбрать режим кнопки «BLF» и вписать номера абонентов.

П протей									
• Ститує	~	Orchevelant, cta							
1. Anaper	~	Keonia 1-7	Kronia 8-14 Kie	rixa 15-21					
Cets	Ť	Keonea	Pesere	Howep	Debte	Annayeri	Pacampener		
O DES	^	Konat	Acapet	* Doperane *	2013	Anapel2			
		Kenab	Opeques	• 3399	Отряжние	NA *			
Кнопки клавиатуры		Kkensa10	8.7	* 2000		Acapet			
Мадить расширские		Kkonsaitt	NA	*		NA. *			
		Keenard?	NA	*		NA. *			
G. olivation		General3	NA			NA. *			
O Hacrooker	~	Ketta14	NA	•		NA *			

Тестовая процедура:

- 1. Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата:
- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,
- 2. Абонент №2 набирает номер абонента №1:
- на телефонном аппарате абонента №1 звучит вызывной сигнал;



Тел.: +7 (812) 401-63-25 E-mail: sales@protei.ru Сайт: tl.protei.ru

Версия документа от 17.08.2025

- на дисплее №1 отображается телефонный номер инициатора звонка;

3. Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено);

- на телефонном аппарате абонента №6 кнопка сигнализирует о том, что телефонный аппарат абонента №1 в состоянии вызова;

4. Абонент №6 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

5. Абонент №6 нажимает на контекстную клавишу «Вторжение»:

- на дисплее отображается код заказа услуги;
- 6. Абонент №6 вводит номер абонента №1 или нажимает на BLF-клавишу:

- Абонент №6 слышит отбой станции.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предпри- ятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвеча- ют всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуни- кациям.